

## SUNSET Sinüs İnventer WE 1300–12



Yeni Sinüs İnventer ailesi,  
Batarya ile mükemmel Şebeke akımı sağlar.

### Yeni Sinüs İnventerinin Özellikleri:

- Gerçek sinüs gerilimi, indüktif kullanıcılarda randıman sınırlaması yoktur.
- İndüktif kullanıcılar için yüksek randıman depoları yürütme gücü için
- Yüksek randıman gücü.
- Stand by- fonksiyonlarının hızlı yük tanımlaması
- Alçak akımda bataryaların korunması için şalter.
- Çıkışlar galvanik ayrılmıştır.
- Kısa devre koruyucusu.

### Teknik Bilgiler:

|                       |       |  |
|-----------------------|-------|--|
| Nominal Güç (20°C)    | [W]   | 1300   |
| Verimliliği           | [%]   | 93   |
| Giriş voltajı         | [Vdc] | 10,5...16  |
| Çıkış voltajı         | [Vac] | 225  |
| Çıkış sinyali         | [Hz]  | 50 Sinüs   |
| Durduğunda sarfiyat   | [W]   | 0  |
| Çalıştığında sarfiyat | [W]   | 10   |
| Çalışma Isısalanı     | [°C]  | -10...+50  |
| Aşırı yükleme         | [%]   | 300  |
| Az voltaj kapaması    | :     | Evet   |
| Otomatik kapanma      | :     | Evet   |
| DC koruma şalteri     | :     | Evet   |
| Ebatlar               | [mm]  | 260x181x375  |
| Ağırlık               | [Kg]  | 16,0   |
| Kontrol Denetleme     | :     | Bağlantı polarizesi, fazla ve az akım, randıman, kısa devre AC Giriş ve çıkış yoğunluğu, aşırı ısınma. |